Ficha técnica JM Distech

SH-WALL-SOCKET-W

Marca: SHELLY

Descripción

La Shelly Wall Socket EU es la base de enchufe empotrable de la serie Shelly Wall, pensada para completar con coherencia estética cualquier instalación domótica. Su diseño minimalista combina a la perfección con los interruptores Shelly Wall Switch y los marcos Shelly Wall Frame, de modo que enchufes e interruptores comparten la misma línea visual en toda la vivienda, la oficina o el local. Instalada junto a un relé Shelly, como el Shelly 1PM, el Shelly Plus 1PM o el Shelly 1L, la toma se convierte en un punto de corriente controlable desde la app, con horarios, escenas y, según el relé elegido, medición de consumo, todo ello sin renunciar a una estética limpia y uniforme.

En el plano técnico, se trata de un mecanismo de toma de corriente convencional, sin electrónica ni conectividad propias, con toma CEE 7/3 (tipo F / Schuko) y una corriente nominal de 16 A. Su formato compacto permite instalarla en cajas de mecanismo estándar europeas, incluso en espacios reducidos, y su cableado es sencillo. Está diseñada exclusivamente para uso en interior, se monta en los marcos Shelly Wall Frame de una o varias posiciones, que se venden por separado, y se ofrece en acabado blanco o negro.

- Shelly Wall Socket EU Blanco
- Toma CEE 7/3 (tipo F / Schuko)
- Corriente nominal de 16 A
- Mecanismo pasivo sin electrónica integrada
- Montaje empotrado en caja de mecanismo
- Montaje en marcos Shelly Wall Frame
- Uso exclusivo en interior
- Colores blanco

Especificaciones

Modelo	Wall Socket EU
Serie	Shelly Wall
Tipo de dispositivo	Base de enchufe empotrable (mecanismo pasivo)
Tipo de toma	CEE 7/3 (tipo F / Schuko)
Clavijas compatibles	CEE 7/4 (tipo F / Schuko) y compatibles
Número de tomas	1
Tensión nominal	230 V AC, 50 Hz
Corriente nominal	16 A
Grado de protección	IP20
Montaje	Empotrado en caja de mecanismo estándar europea
Marco	Shelly Wall Frame (no incluido, se vende por separado)
Uso	Solo interior
Material	Plástico
Colores disponibles	Blanco y negro
Electrónica integrada	No
Conectividad	No dispone
Control inteligente	Mediante relé Shelly instalado en el circuito
Relés compatibles	Shelly 1, Shelly 1PM, Shelly Plus 1, Shelly Plus 1PM, Shelly 1L y Shelly Dimmer
Medición de consumo	No (disponible a través del relé Shelly que se combine)
Productos de la misma serie	Shelly Wall Switch y Shelly Wall Frame
Dimensiones (alto × ancho × fondo)	70 × 70 × 40 mm
Peso	50 g

Contenido

- 1x Shelly Wall Socket EU (Mecanismo interno)
- 1x Kit de garras y tornillos de fijación
- 1x Manual de instrucciones