Ficha técnica JM Distech

MS-UC100-868M

Marca: MILESIGHT

Descripción

• Milesight

• Controlador IoT LoRaWan

• Conversor de Modbus RS485 a LoRaWan

• Puede leer hasta 16 dispositivos Modbus RTU

• Alimentación a través de clema o por USB-C

• Frecuencia 868MHz

• Alcance de comunicación hasta 15Km con visión directa

• Configuración sencilla a través de NFC y APP smartphone

• Instalación en interior IP30

Especificaciones

Banda de frecuencia	868 MHz
Potencia de Salida	16dBm Max.
Sensibilidad	-137 dBm @300bps
Modo	OTAA/ABP Class C
Tipo de interfaz	1x RS485 3.5 mm Terminal Block
Resistencia del terminal	1 x 120 Ω Resister Switch
Baud rate	1200~115200 bps: Transparent (RS232), Modbus RTU (RS485)
Protocolo	Modbus RTU (RS485), Passthrough
Fuente de alimentación	5-24 VDC 5 VDC Type-C
Temperatura de funcionamiento	-20ºC ~ 60ºC
Proteccion ambiental	IP30
Dimensiones	70 x 45 x 13 mm

Contenido

• Controlador IoT

• Conectores

• Accesorios de instalación

• Instrucciones de uso