Ficha técnica JM Distech

ASOX-BP1000

Marca: ANKER SOLIX

Descripción

La batería de expansión ASOX-BP1000 es la solución idónea para aplicaciones de necesidad de almacenamiento energético adicional. Es compatible con la ASOX-C1000X lo cual hace que se pueda aumentar la capacidad del sistema hasta los 2112Wh.

Presenta tecnología GaN Prime e Infini Power de Anker Solix, lo que conlleva un control inteligente de la temperatura de la propia batería, aumentando su vida útil y alargando la eficiencia del sistema.

Se puede cargar el 100% del sistema en menos de 2h, por lo que se puede tener toda la energía posible en un tiempo reducido.

• Anker Solix

• Batería de expansión

• Capacidad máxima 1056Wh

• Escalable hasta 2 unidades (2112Wh)

• Batería LiFePO4 33Ah

• Compatible con ASOX-C1000X

• 3000 ciclos de vida útil

• Monitorizable con App

Especificaciones

Capacidad	1056Wh
Ampliable	Hasta 2 unidades (2112Wh)
Tipo batería	LiFePO4 33Ah
Ciclo de vida	+3000 (al 80%)
Tasa de autodescarga	44% en un año sin usar
Certificación	UL (CE), RoHS (RCM), MSDS (UN38.3)
Dimensiones	325 (An) x 195 (Fo) x 199 (Al) mm
Peso	9.06Kg
Carga rápida	100% en 1h 56min
Temperatura de carga	0 ~ 40 °C
Temperatura de descarga	-20 ~ 40 °C
Compatibilidad	ASOX-C1000X (2112Wh en total)

Contenido

• Batería de expansión Anker Solix

• Cable de expansión de la batería (ASOX-C1000X)

• Manual de instrucciones digital