Ficha técnica JM Distech

ASOX-F3000

Marca: ANKER SOLIX

Descripción

La ASOX-F3000 es una estación de energía portátil de alta capacidad diseñada para disponer de electricidad allí donde no hay acceso a la red. Su formato con ruedas y asa telescópica facilita el transporte, convirtiéndola en una solución práctica tanto para el hogar como para escapadas, camping, viajes en autocaravana o trabajos y actividades al aire libre. Ofrece una gran reserva de energía para alimentar diferentes dispositivos y equipos sin depender de un enchufe.

Una de sus principales ventajas es su capacidad para recargarse mediante energía solar, permitiendo aprovechar paneles solares para recuperar energía de forma independiente de la red eléctrica. También puede recargarse desde la red y utilizarse como fuente de alimentación de respaldo en caso de cortes, proporcionando energía para mantener en funcionamiento dispositivos esenciales.

Su combinación de alta capacidad, potencia, movilidad y múltiples posibilidades de recarga la convierte en una alternativa versátil a los generadores convencionales, sin necesidad de combustible ni emisiones durante su funcionamiento. Es especialmente adecuada para camping, autocaravanas, viajes, emergencias, eventos, bricolaje y actividades al aire libre, ofreciendo una fuente de energía transportable siempre disponible.

- Anker Solix
- Estación de energía portátil
- Batería LiFePO4 3072Wh
- Potencia máxima de salida 3600W
- Pico hasta 7200W
- 4x salidas AC
- 1x salida mechero coche
- 1x salida DC
- 2x salidas USB-A
- 2x salidas USB-C
- Control a través de APP
- Modos de carga inteligentes
- Función SAI
- 4000 ciclos

Especificaciones

Capacidad	3072Wh
Tipo de batería	Litio LiFePO4
Ciclo de vida	+4000 (al 80%)
Potencia máxima de salida	3600W
Potencia pico	7200W
Dimensiones	651 x 300 x 377mm
Peso	41.5Kg
SAI	Tiempo de conmutación 20ms
Otros	Control vía app (WiFi y Bluetooth)
SALIDAS	
Número de salidas total	10
Potencia máxima de salida AC	3600W
Número de salidas AC	4
Potencia máxima de salida AC (SurgePad)	4500W
Potencia pico de salida AC	7200W
Número de salidas USB-A	2
Número de salidas USB-C	2
Número de salidas puerto coche	1
Potencia de salida puerto coche	12V / 10A 120W máx
Número de salidas puerto DC (Anderson)	1
Potencia de salida puerto DC (Anderson)	13.4V / 30A
ENTRADAS	
Potencia de entrada	6000W máx
Entrada AC (enchufe de pared)	230V / 13A máx / 2990W máx / 50Hz
Entrada AC (vehículo eléctrico)	230V / 18A máx / 3600W máx / 50Hz
Entrada solar	60V /1600W máx

Contenido

- 1x Estación de energía portátil Anker Solix
- 1x Cable de carga AC
- 1x Cable de carga Solar
- 1x Manual de instrucciones