Ficha técnica JM Distech

SH-BLU-MOTION-ZB

Marca: SHELLY

Descripción

Lleva la automatización inteligente a cualquier espacio sin cables ni taladros: el Shelly BLU Motion ZB es un sensor compacto alimentado por pila que detecta movimiento y luminosidad ambiental en un solo dispositivo, ideal para encender luces solo cuando hay actividad real y poca luz, lanzar escenas de confort o recibir avisos de seguridad en tiempo real. Su doble conectividad simultánea Zigbee 3.0 y Bluetooth 5 LE lo hace compatible con los ecosistemas más populares —Shelly Smart Control, Home Assistant y plataformas BTHome— sin depender de un único hub, mientras que la sensibilidad ajustable permite calibrar la respuesta para pasillos, salones o zonas tranquilas, reduciendo falsos disparos por mascotas o movimiento lejano.

Con soporte magnético/adhesivo de montaje sin herramientas— lo hace invisible en cualquier rincón. El LED bicolor rojo/azul, el modo beacon de 30 segundos y el botón multifunción (4 pulsaciones para emparejar BLE, 5 para Zigbee, 30 s para reset) completan un sensor versátil y de respuesta instantánea.

• Shelly BLU Motion ZB

• Sensor detector de movimiento

• Automatización Del Hogar

• No requiere HUB

• Funcionamiento simultáneo BT + Zigbee

• Detecta e informa ante presencia de movimiento

• Sensor LUX para acciones basadas en la luminosidad

• Pila CR2477 de 3 V incluida

• Sensibilidad ajustable

• Umbrales de luz configurables

• 3 niveles de luz: oscuro, crepúsculo, brillante

• Indicador LED rojo/azul désactivable

• Batería de hasta 5 años

• Aplicación iOS Android

Especificaciones

Comunicacion	Bluetooth Zigbee
Rango operacional	Hasta 10 m en interiores/hasta 30 m en exteriores (depende de las condiciones locales)
Cifrado	Cifrado AES (modo CCM)
Función de baliza	Sí
Duración de la batería	5 Años
Temperatura de trabajo	-20°C a 40°C
Humedad	30% a 70% HR
Sensores	
PIR	Sí
Sensor de luz	Sí
Medidas	32 x 42 x 27 mm
Peso	26 g

Contenido

- 1x Shelly BLU Motion ZB
- 1x Pila CR2477 preinstalada
- 1x Soporte adhesivo para pared
- 1x Guía de instalación rápida y seguridad