Ficha técnica JM Distech

AQ-WS-K07D

Marca: AQARA

Descripción

Moderniza tu instalación eléctrica sin obras ni sustos: el Aqara Light Switch H2 EU es un interruptor de pared inteligente que funciona con y sin cable neutro (diseño 2-en-1), lo que lo hace instalable en la mayoría de hogares europeos sin modificar el cuadro ni el cableado. Su doble conectividad Zigbee 3.0 y Matter over Thread lo integra a la perfección con Aqara Home, Apple Home, Alexa, Google Home, Home Assistant y SmartThings, mientras su diseño de 2 botones permite controlar un circuito de luz con el relé y convertir el segundo botón en un interruptor inalámbrico para escenas y automatizaciones ideal para luz de escalera o control remoto de escenas sin más cableado.

En el plano técnico, el H2 EU soporta 200-240 VAC con carga máxima de 8 A (carga resistiva) y una potencia mínima de solo 5 W sin neutro, incluyendo protecciones automáticas de sobrecarga y sobrecalentamiento que desconectan el circuito ante anomalías. Con cableado con neutro desbloquea la monitorización de consumo eléctrico en tiempo real desde la app, y su tecnología MARS garantiza compatibilidad con todo tipo de luminarias evitando parpadeos. Su cuerpo de 86 × 86 × 45 mm y 192 g encaja en marcos estándar System 55 (Gira, Merten y otros), con botones táctiles retroiluminados por LED, y funciona en temperaturas de 0 a 40 °C con humedad de hasta 95%.

• Aqara

• Interruptor Inteligente de Pared H2 EU

• Requiere AQARA HUB

• Zigbee 3.0 para Aqara Home

• Bluetooth para configuración

• Matter over Thread para terceros

• 2 botones: 1 relé + 1 inalámbrico

• Compatibilidad con y sin neutro

• Carga máxima 8 A (resistiva)

• Compatible con Alexa, HomeKit, Google Assistant e IFTTT

• Color Blanco

Especificaciones

Modelo	WS-K07E
Tipo	Interruptor de pared inteligente con relé
Configuración	2 botones: 1 relé + 1 inalámbrico (1 canal)
Protocolos	Zigbee 3.0 + Thread (Matter) + Bluetooth
Zigbee	Para Aqara Home (requiere hub Aqara Zigbee)
Thread	Matter over Thread para ecosistemas de terceros
Bluetooth	Para configuración inicial
Plataformas	Aqara, Apple Home, Alexa, Google Home, SmartThings, Homey, Home Assistant
Tensión	200-240 VAC, 50/60 Hz
Carga máxima	8 A (carga resistiva)
Potencia mínima	5 W (sin neutro) / ilimitada (con neutro)
Instalación	2-en-1: con neutro y sin neutro
Protecciones	Sobrecarga y sobrecalentamiento (desconexión automática)
Monitorización	Consumo eléctrico con cableado con neutro (entrada manual sin neutro)
Tecnología MARS	Compatibilidad entre interruptor y luminarias
Botón inalámbrico	Convertible a modo inalámbrico (Single-Press / Multi-Function)
LED	Indicador de estado por botón
Temperatura de operación	0 °C a 40 °C
Humedad	0-95% RH sin condensación
Dimensiones	86 × 86 × 45 mm
Peso neto	192 g

Contenido

- 1x Interruptor Aqara Light Switch H2 EU
- 1x Kit de tornillos de fijación para caja empotrada
- 1x Manual de instrucciones