Ficha técnica JM Distech

AQ-WS-K08D

Marca: AQARA

Descripción

Controla dos circuitos de iluminación independientes con un solo mecanismo: el Aqara Light Switch H2 EU (4 Botones, 2 Canales) es la versión de doble relé de la familia H2, pensada para quienes necesitan gestionar dos luces o dos zonas desde un mismo punto sin renunciar a la estética. Sus 4 botones reparten el control entre 2 relés (uno por canal) y 2 botones inalámbricos configurables para escenas y automatizaciones, y su diseño 2-en-1 funciona con y sin cable neutro, instalándose en la mayoría de hogares europeos sin modificar el cuadro eléctrico. Con Zigbee 3.0 y Matter over Thread, se integra con Aqara Home, Apple Home, Alexa, Google Home y Home Assistant, entre otros.

En el plano técnico, el H2 EU de 2 canales soporta 200-240 VAC con 8 A por canal (carga resistiva) y potencia mínima de 5 W sin neutro, con protecciones automáticas de sobrecarga y sobrecalentamiento por canal. Con cableado con neutro desbloquea la monitorización de consumo eléctrico independiente por canal desde la app, y la tecnología MARS evita parpadeos e incompatibilidades con las luminarias más exigentes. Su cuerpo de 86 × 86 × 45 mm encaja en marcos System 55 (Gira, Merten, etc.), cada botón cuenta con LED indicador de estado, y opera en temperaturas de 0 a 40 °C con humedad de hasta 95%.

• Aqara

• Interruptor Inteligente de Pared H2 EU

• Requiere AQARA HUB

• Zigbee 3.0 para Aqara Home

• Bluetooth para configuración

• Matter over Thread para terceros

• 4 botones: 2 relé + 2 inalámbricos

• Compatibilidad con y sin neutro

• Carga máxima 8 A (resistiva)

• Compatible con Alexa, HomeKit, Google Assistant e IFTTT

• Color Blanco

Especificaciones

Modelo	WS-K08E
Tipo	Interruptor de pared inteligente con relé
Configuración	4 botones: 2 relés + 2 inalámbricos (2 canales)
Protocolos	Zigbee 3.0 + Thread (Matter) + Bluetooth
Zigbee	Para Aqara Home (requiere hub Aqara Zigbee)
Thread	Matter over Thread para ecosistemas de terceros
Bluetooth	Para configuración inicial
Plataformas	Aqara, Apple Home, Alexa, Google Home, SmartThings, Homey, Home Assistant
Tensión	200-240 VAC, 50/60 Hz
Carga máxima	8 A (carga resistiva)
Potencia mínima	5 W (sin neutro) / ilimitada (con neutro)
Instalación	2-en-1: con neutro y sin neutro
Protecciones	Sobrecarga y sobrecalentamiento (desconexión automática)
Monitorización	Consumo eléctrico con cableado con neutro (entrada manual sin neutro)
Tecnología MARS	Compatibilidad entre interruptor y luminarias
Botón inalámbrico	Convertible a modo inalámbrico (Single-Press / Multi-Function)
LED	Indicador de estado por botón
Temperatura de operación	0 °C a 40 °C
Humedad	0-95% RH sin condensación
Dimensiones	86 × 86 × 45 mm
Peso neto	192 g

Contenido

- 1x Interruptor Aqara Light Switch H2 EU
- 1x Kit de tornillos de fijación para caja empotrada
- 1x Manual de instrucciones