Ficha técnica JM Distech

RL-ARGUS-MAGICAM

Marca: REOLINK

Descripción

La Reolink Argus MagiCam es la cámara de seguridad que se instala como por arte de magia: sin cables, sin taladros y sin complicaciones. Su base magnética permite fijarla en segundos sobre cualquier superficie metálica o sobre la placa de montaje incluida, y su tamaño de palma la hace perfecta tanto para vigilar el salón como el jardín, la puerta de entrada, una barandilla o incluso una autocaravana. Gracias a su eficiencia energética, funciona hasta nueve meses con pilas AA de litio reemplazables, y avisa al instante cuando detecta a alguien acercarse, todo ello sin cuotas mensuales obligatorias.

En el plano técnico, integra un sensor CMOS de 1/3,2" con resolución Full HD 1080p, lente de 2,3 mm con apertura F2.2 y un amplio campo de visión de 113,3° en horizontal y 132° en diagonal. Su solución WiFi de micropotencia Qualcomm le permite conectarse en doble banda de 2,4 GHz y 5 GHz con un consumo mínimo, mientras que el sensor PIR de 120° con alcance de hasta 10 metros activa las grabaciones y las alertas inteligentes. La visión nocturna infrarroja con filtro IR-cut, el micrófono y el altavoz integrados, y la ranura microSD de hasta 256 GB completan un equipo que, conectado a una fuente de 5 V mediante su puerto USB-C, ofrece además grabación continua 24/7. Su carcasa compacta de 68 mm de diámetro, apenas 108 g de peso y protección IP67 garantiza un funcionamiento fiable bajo lluvia, polvo o sol.

• Reolink

• Camara WiFi a Batería

• Sensor CMOS 1/3,2" de 2 MP (1920 × 1080)

• Lente 2,3 mm F2.2, 113,3° horizontal

• Visión nocturna IR con filtro IR-cut

• Pilas AA de litio o alimentación 5 V/1 A

• Sensor PIR de 120° con alcance de hasta 10 m

• H.264 a 15 fps (20 fps con alimentación)

• WiFi 802.11 a/b/g/n de doble banda 2,4/5 GHz

• Ranura microSD de hasta 256 GB

• Servicio de nube bajo suscripción

• Protección IP67 para interior y exterior

• Color Blanco

Especificaciones

Modelo	Argus MagiCam
Referencia	BW2K01W
Tipo de cámara	Compacta inalámbrica con base magnética
Uso	Interior y exterior
Sensor de imagen	CMOS de 1/3,2"
Resolución	1920 × 1080 (2 megapíxeles)
Velocidad de fotogramas con pilas	15 fps
Velocidad de fotogramas con alimentación	20 fps
Lente	f = 2,3 mm, F2.2
Campo de visión diagonal	132°
Campo de visión horizontal	113,3°
Campo de visión vertical	62,7°
Compresión de vídeo	H.264
Tasa de bits	1024 kbps (no ajustable)
Visión nocturna	Infrarroja con conmutación automática y filtro IR-cut
LED infrarrojos	1 LED de 0,3 W a 850 nm
Audio	Bidireccional
Entrada/salida de audio	Micrófono y altavoz integrados
Alimentación	Pilas AA de litio o alimentación directa 5 V / 1 A
Autonomía	Hasta 9 meses con pilas AA de litio
Tecnología de bajo consumo	Qualcomm Micro-Power Wi-Fi
Puerto de alimentación	USB tipo C con tapón antipolvo
Botón de encendido/reinicio	Sí
Almacenamiento local	Ranura microSD de hasta 256 GB
Almacenamiento en la nube	Compatible con Reolink Cloud (según país)
Compatibilidad con Home Hub	Home Hub, Home Hub Pro y Home Hub Mini
Estándar inalámbrico	IEEE 802.11 a/b/g/n
Frecuencia de funcionamiento	2,4 GHz / 5 GHz
Seguridad inalámbrica	WPA/WPA2
Sistemas operativos compatibles	PC: Windows, macOS; móvil: iOS, Android
Protocolos	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, SSL, P2P
Acceso de usuarios	Máx. 12 transmisiones simultáneas (2 principales y 10 secundarias)

Alarma inteligente	PIR, movimiento, personas, vehículos y animales
Distancia de detección PIR	Hasta 10 m
Ángulo de detección PIR	120° horizontal
Modo de grabación	Por movimiento; 24/7 con alimentación continua
Time-lapse	Sí
Asistentes de voz	Google Assistant y Amazon Alexa
Montaje	Base magnética; soporte giratorio opcional (360° H / 180° V)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a 55 °C
Humedad de funcionamiento	20 % a 85 %
Grado de protección	IP67
Dimensiones	Ø 68 × 28,86 mm
Peso	108 g (sin pilas)
Color	Blanco

Contenido

- 1x Cámara Reolink Argus MagiCam
- 1x Placa de montaje magnética
- 1x Guía de inicio rápido
- 1 Guía de usuario